



**DMX512 KONVERTER**

Seda Elektronik tarafından üretilen DMX512 Konverter cihazımız ile Ethernet, Usb veya Rs232 Seri Port üzerinden DMX512 hattındaki Robot, RGB ürünlerini veya DMX Röle Kartlarını kontrol edebilirsiniz. Ürün üzerinde DMX Hattı için XLR3 konnektörler ve Klemens çıkışı mevcuttur.

Ürünümüz istenirse Ethernet, Usb veya RS-232 ile XLR3 inputa bağlı DMX masa bağlantısını açıp kapamanızı sağlayan röle barındırır.

Ürünümüzün testlerinizde ve uygulamalarınızı geliştirmek için USB DMX C# kaynak kodu, kontrol arayüzü programı, TCP UDP C# Kaynak kodları ve RS232 C# Kaynak Kodları mevcuttur.

Ürünlerimiz CE ve Rohs belgelerine sahiptir.

## **ETHERNET (TCP UDP) USB RS232 >> DMX512 KONVERTER**

### **TEKNİK ÖZELLİKLERİ:**

**Besleme Voltajı : 7-25VDC (Tavsiye 12 VDC.1A.)**

**Röle Kontak: XLR inputa bağlı.**

**Ethernet Default IP: 169.254.1.2:3000 (TCP-UDP)**

**Ethernet Port No: 3000**

**Ethernet: RJ45-10/100Mbps TCP-UDP Server**

**IP, Mac, Gateway, Subnet Mask: Değiştirilebilir**

**Ethernet Bağlantı AB Ledi: Var**

**Ağda 1'den Fazla Cihaz Kullanabilme : Var**

**Ethernet Kullanım Mesafesi: 200 Metre**

**Usb 2.0 COM CDC bağlantı**

**RS232 9600 Baud 8N1**

**DMX512 Hızı: 250K Baud**

**DMX512 Dahili Sonlandırma Direnci: Var**

**Seçilebilir Dahili Sonlandırma Direnç Değerleri:**

**120Ω**

**XLR3 İnpıt Output Konnektörleri: Var**

**Kutu Ölçüleri(cm): 17.5 x 11.5 x 4.4 cm.**

**Kutu Tipi: HH-040**

**Pcb: Rohs, FR4 1.6m**

**Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30 +60 °C**

**Çalışma Nem Aralığı: %10-90**

**Ağırlık: 290 gr.**



# **SEDA ELEKTRONİK DMX512, USB NETWORK ÜRÜNLERİ**

[www.sedaelektronik.com](http://www.sedaelektronik.com)

TEL: +90 544 774 1819

